


Filtri antidisturbo monofase universali - UNI


Transient suppressors general purpose - UNI

CE

MODELLI Model List	Codice Code	Tensione [V] Rated voltage	Circuito antidisturbo Device type	Dimensioni Case size L x W x D	Peso [g] Weight
D1A 24-230 VDC	0160901100	24-230 DC	Diodo 1A - Diode 1A	20 x 32 x 11 mm	15
D3A 24-230 VDC	0160901103	24-230 DC	Diodo 3A - Diode 3A		15
VDR 24V	0160901130	24 AC/DC	Varistore - Varistor		15
VDR 110V	0160901135	110 AC	Varistore - Varistor		15
VDR 230V	0160901140	230 AC	Varistore - Varistor		15
VDR 400V	0160901145	400 AC	Varistore - Varistor		15
RC 022/100 400V	0160901160	400 AC	RC - RC		15
RC 047/25 400V	0160901165	400 AC	RC - RC		25
RC 047/220 400V	0160901170	400 AC	RC - RC		20
RC 047/100 400V	0160901176	400 AC	RC - RC		15
RC + VDR 047/47 24V	0160901190	24 AC/DC	RC Varistore - RC Varistor		15
RC + VDR 047/47 110V	0160901191	110 AC	RC Varistore - RC Varistor		15
RC + VDR 047/47 220V	0160901192	250 AC	RC Varistore - RC Varistor		15
RC 047/110 250V NFNA	0160901197	250 AC	RC - RC		15
RC 047/220 400V	0160901199	400 AC	RC - RC		15
RC 3.3/68 48V	0160901210	48 AC	RC - RC		15
RC 0.1/100 250V	0160901215	250 AC	RC - RC		15



UNI



Questo antidisturbo "universale" per tensioni monofase, presenta un contenitore dalle dimensioni molto compatte, che può essere posizionato in canalina oppure attaccato al dispositivo da filtrare tramite biadesivo. Di particolare interesse la serie RC + Varistore che rende possibile l'utilizzo del filtro senza preoccuparsi di dimensionare lo stesso a seconda del carico interessato. Sarà infatti sufficiente scegliere la tensione di funzionamento e il circuito RC + Varistore penserà a filtrare nel modo migliore.


This general purpose filter with single phase input is proposed in a very compact size. It can be mounted as desired or attached directly on the device through biadhesive. The RC + Varistor is a particularly interesting model because it allows to use the filter without considering the load. In fact it is enough to choose the operation voltage and the circuit RC + Varistor will do the suppressing action in the better way.

Filtri antidisturbo trifase per motori

Transient suppressors for threephase motors


CE

MODELLI Model List	Codice Code	Tensione AC [V] Rated voltage	Potenza max. motore [kW] Max. motor power	Circuito antidisturbo Device type	Dimensioni Case size L x W x D	Peso [g] Weight
PA	VDR 3/4 KW-PA 400V	3 x 400	4	Varistori a stella Varistors wye connected	43 x 52 x 12 mm	55
	VDR 3/4 KW-PA 500V	3 x 500		Varistori a stella Varistors wye connected		60
	RC 3/4 KW-PA 575V	3 x 575		RC a stella RC wye connected		50
CU	VDR 3/4 KW-CU 400V	3 x 400	4	Varistori a stella Varistors wye connected	41 x 41 x 41 mm	135
	VDR 3/4 KW-CU 500V	3 x 500	4	Varistori a stella Varistors wye connected		125
	RC 3/4 KW-CU 575V	3 x 575	4	RC a stella RC wye connected		135
	RC 3/7,5 KW-CU 575V	3 x 575	7,5	RC a stella RC wye connected		130
	VDR 3/10 KW-CU 400V	3 x 400	10	Varistori a stella Varistors wye connected		140
	VDR 3/10 KW-CU 500V	3 x 500	10	Varistori a stella Varistors wye connected		135
	RC 3/10 KW-CU 400V	3 x 400	10	RC a triangolo RC delta connected		120
	RC+VDR 3/10 KW-CU 400V	3 x 400	10	RC Varistori a stella RC Varistors wye connected		120
	RC+VDR 3/10 KW-CU 500V	3 x 500	10	RC Varistori a stella RC Varistors wye connected		120
	VDR 3/20 KW-CU 400V	3 x 400	20	Varistori a stella Varistors wye connected		120
	VDR 3/20 KW-CU 500V	3 x 500	20	Varistori a stella Varistors wye connected		130
	RC+VDR 3/20 KW-CU 400V	3 x 400	20	RC Varistori a stella RC Varistors wye connected		140
	RC+VDR 3/20 KW-CU 500V	3 x 500	20	RC Varistori a stella RC Varistors wye connected		125
	VDR 3/30 KW-CU 400V	3 x 400	30	Varistori a stella Varistors wye connected		140
	VDR 3/30 KW-CU 500V	3 x 500	30	Varistori a stella Varistors wye connected		125
MC	RC 3/4 KW-MC 575V	3 x 575	4	RC a stella RC wye connected	80 x 22,5 x 104 mm	75
	RC 3/7,5 KW-MC 575V	3 x 575	7,5	RC a stella RC wye connected		85
	RC 3/10 KW-MC 400V	3 x 400	10	RC a triangolo RC delta connected		80
MA	RC 3/7,5 KW-MA 575V	3x575	7,5	RC a stella RC wye connected	80 x 57 x 46 mm	85
	RC 3/10 KW-MA 400V	3x400	10	RC a triangolo RC delta connected	80 x 57 x 46 mm	85
	RC 3/20 KW-MA 400V	3x400	20	RC a triangolo RC delta connected	80 x 68 x 46 mm	
	RC 3/30 KW-MA 400/575V	3x400/575	30	RC singoli RC	80 x 90 x 46 mm	140
	RC 3/45 KW-MA 400/575V	3x400/575	45	RC singoli RC	80 x 100 x 46 mm	



Grazie alle dimensioni ridotte, questo filtro motore può essere montato all'interno della morsetteria del motore permettendo di eliminare nel migliore dei modi i picchi di tensione alla disinserzione/ inserzione che possono risultare fatali per l'elettronica. La versione consigliata è quella con gruppo RC ma è disponibile anche un modello a varistori. Ideale per motori asincroni trifase 50÷60 Hz con potenze fino a 4 kW, va impiegato dove non avvengano più di un'operazione al secondo. Viene fornito con biadesivo e con cavetti con capocorda di lunghezza 300 mm.



PA



Thanks to the small dimensions, this filter can be mounted into the motor switchgear allowing to elimination of voltage peaks at the source. It represents an optimal choice for threephase 50÷60 Hz motors with power up to 4kW. The use of this filter isn't allowed when it is required more than one operation in a second. It is supplied with biadesivo and connecting leadwire.




CU



Questo filtro con contenitore cubico è disponibile in diverse versioni che si differenziano per il diverso circuito antidisturbo utilizzato, in particolare è disponibile un modello con combinazione RC+varistore certamente il più performante sotto l'aspetto della soppressione del disturbo. Il filtro va avvitato sull'entrata cavi della morsetteria del motore oppure può essere montato con delle fascette all'esterno della stessa. Viene fornito con un cavo tripolare da allacciare in parallelo ai morsetti del motore.

This filter is proposed in a "cube" box and several different models available depending on the type of suppressor device used, in particular the RC+varistor combination offers high level of suppression. The filter can be screwed onto the entrance of motor switchgear or can be mounted outside.

MC




Questo filtro antidisturbo viene montato su barra DIN con allacciamento a morsetti. Lo spessore contenuto (22,5 mm) permette un notevole risparmio di spazio. Il filtro può inoltre essere identificato. Disponibile solo in versione RC con potenza massima del motore pari a 10 kW.

This filter is prepared for DIN rail mounting and supplied of screw terminals. Thanks to its small thickness (only 22,5 mm) this filter allows to save space. This filter is only available in RC version and up to 10 kW motor power.



MA



Trattasi di un filtro in versione "aperta" agganciabile su guida DIN e disponibile per motori trifase fino ad un massimo di 45 kW. È disponibile solo in versione RC. Anche in questa versione vengono utilizzati condensatori in polipropilene ad armatura metallizzata di elevata qualità.


This "open" version filter is designed for DIN rail mounting and can be used in threephase motors up to a maximum power of 45kW. It is available only in RC version. Also this version uses high quality no-inductive metallized film polypropylene capacitors.

Filtri antidisturbo trifase per motori


Transient suppressors for threephase motors



MODELLI Model List		Codice Code	Tensione AC [V] Rated voltage	Potenza max. motore [kW] Max. motor power	Circuito antidisturbo Device type	Dimensioni Case size L x W x D	Peso [g] Weight
STF	RC 3/4 KW-STF 575V	0160900304	3 x 575	4	RC a stella - RC wye connected	54 x 45 x 83 mm	160
	RC 3/7,5 KW-STF 575V	0160900307	3 x 575	7,5	RC a stella - RC wye connected		175
	RC 3/10 KW-STF 400V	0160900310	3 x 400	10	RC a triangolo - RC delta connected		
	VDR 3/10 KW-STF 500V	0160900314	3 x 500	10	Varistori a stella - Varistors wye connected		
	VDR 3/10 KW-STF 400V	0160900316	3 x 400	10	Varistori a stella - Varistors wye connected		
	RC 3/10 KW-ST6F 400/575V	0160900319	3 x 400/575	10	RC singolo - RC		
	RC 3/20 KW-ST6F 400/575V	0160900320	3 x 400/575	20	RC singolo - RC	54 x 54 x 83 mm	
	RC+VDR 3/20 KW-STF 500V	0160900324	3 x 500	20	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		
	RC 3/20 KW-STF 575V	0160900325	3 x 575	20	RC a stella - RC wye connected		175
	VDR 3/30 KW-STF 500V	0160900330	3 x 500	30	Varistori a stella - Varistors wye connected		185
	VDR 3/30 KW-STF 400V	0160900332	3 x 400	30	Varistori a stella - Varistors wye connected		150
	RC+VDR 3/30 KW-STF 500V	0160900335	3 x 500	30	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		170
	RC+VDR 3/30 KW-STF 400V	0160900336	3 x 400	30	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		175
	RC+VDR 3/1/4 KW-STF 400/24V	0160900345	3 x 400	4	RC Varistori singoli - RC Varistors		215
	RC+VDR 3/1/4 KW-STF 400/110V	0160900350	3 x 400	4	RC Varistori singoli - RC Varistors		195
	RC+VDR 3/30 KW-ST6F 500V	0160900365	3 x 500	30	RC Varistori singoli - RC Varistors		220
	VDR 3/75 KW-STF 500V	0160900374	3 x 500	75	Varistori a stella - Varistors wye connected		
	VDR 3/75 KW-STF 400V	0160900376	3 x 400	75	Varistori a stella - Varistors wye connected		125
	VDR 3/75 KW-STF 400V	0160900390	3 x 400	75	Varistori singoli - Varistors		185
	RC+VDR 3/120 KW-ST6F 500V	0160900395	3 x 500	120	RC Varistori singoli - RC Varistors		
	RC+VDR 3/120 KW-ST6F 400V	0160900396	3 x 400	120	RC Varistori singoli - RC Varistors		
STM	RC 3/4 KW-STM 575V	0160900305	3 x 575	4	RC a stella - RC wye connected	54 x 45 x 83 mm	120
	RC 3/7,5 KW-STM 575V	0160900308	3 x 575	7,5	RC a stella - RC wye connected		125
	RC 3/10 KW-STM 400V	0160900312	3 x 400	10	RC a triangolo - RC delta connected		
	VDR 3/10 KW-STM 500V	0160900315	3 x 500	10	Varistori a stella - Varistors wye connected		
	RC 3/20 KW-STM 400/575V	0160900321	3 x 400/575	20	RC singolo - RC		
	RC+VDR 3/20 KW-STM 500V	0160900327	3 x 500	20	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		
	RC 3/20 KW-STM 575V	0160900328	3 x 575	20	RC a stella - RC wye connected	54 x 54 x 83 mm	
	VDR 3/30 KW-STM 500V	0160900331	3 x 500	30	Varistori a stella - Varistors wye connected		165
	VDR 3/30 KW-STM 400V	0160900333	3 x 400	30	Varistori a stella - Varistors wye connected		150
	RC+VDR 3/30 KW-STM 500V	0160900337	3 x 500	30	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		
	RC+VDR 3/30 KW-ST6M 400V	0160900364	3 x 400	30	RC Varistori singoli - RC Varistors		265
	RC+VDR 3/30 KW-ST6M 500V	0160900367	3 x 500	30	RC Varistori singoli - RC Varistors		
	VDR 3/75 KW-STM 500V	0160900378	3 x 500	75	Varistori a stella - Varistors wye connected		
	RC+VDR 3/120 KW-STM 400V	0160900380	3 x 400	120	RC Varistori a stella - RC Varistors wye connected		
	VDR 3/75 KW-ST6M 500V	0160900391	3 x 500	75	Varistori singoli - Varistors		145
	RC+VDR 3/120 KW-ST6M 500V	0160900393	3 x 500	120	RC Varistori singoli - RC Varistors		175
	RC+VDR 3/120 KW-ST6M 400V	0160900394	3 x 400	120	RC Varistori singoli - RC Varistors		310
	RC+VDR 3/135 KW-ST6M 400V	0160900397	3 x 400	135	RC Varistori singoli - RC Varistors		
	RC+VDR 3/120 KW-ST6M 500V	0160900398	3 x 500	135	RC Varistori singoli - RC Varistors		
CL	VDR 3/4 KW-CL 400V	0160900405	3 x 400	4 W	RC a stella - RC wye connected	Ø25 x 32.2 mm	30
	VDR 3/4 KW-CL 500V	0160900406	3 x 500		RC a stella - RC wye connected		30



STF




Questo filtro per motore viene montato direttamente su barra DIN. Sopra il filtro può poi essere montato il contattore di comando. Disponibile in 2 diverse larghezze (45 e 54 mm), è disponibile per motori aventi potenza massima di 120 kW. Sono disponibili diversi modelli sia con varistori che in versione combinata RC + Varistori. È anche possibile ordinare la stessa versione ma con allacciamento a morsetti (STM).

This motor filter can be mounted directly on DIN rail. Moreover the contactor can be placed upon it for a more easy parallel connection of the three cables. Available in two different widths (45 and 54 millimeters), can be used for motors up to 120 kW power. Several models are available with varistors, RC or combined version RC+Varistors. It is also possible to order the same version but with screw terminals (STM).



STM




Questo filtro per motore viene montato direttamente su barra DIN. Sopra il filtro può poi essere montato il contattore di comando. Disponibile in 2 diverse larghezze (45 e 54 mm), è disponibile per motori aventi potenza massima di 135 kW. Sono disponibili diversi modelli sia con Varistori che in versione combinata RC + Varistori. È anche possibile ordinare la stessa versione ma con collegamento a cavetti (STF).

This motor filter can be mounted directly on DIN rail. Moreover the contactor can be placed upon it for a more easy parallel connection of the three cables. Available in two different widths (45 and 54 millimeters), can be used for motors up to 135 kW power. Several models are available with varistors, RC or combined version RC + Varistors. It is also possible to order the same version but with connection cables (STF).



CL



La forma cilindrica filettata (PG9) permette di avvitare questo filtro direttamente all'uscita cavi della morsettiera del motore. E' disponibile la versione a varistori per tensioni trifase di 400 e 500 Vac.

The threaded (PG9) cylindrical shape allows to screw this filter directly on output cables of the motor switchgear. It is available in varistors version with threephase 400 and 500 Vac.

Filtri di rete monofase montaggio su guida DIN

Power line filters single phase DIN rail



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	L [mH]	C _x [μF]	C _y [nF]	R [MΩ]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
Singola cella - Single stage									
MSCD06	2390MSCD06	6	250 max.	2x4.80	2x0.47	2x4.7	0.47	90.5 x 50 x 34.5 mm	200 g
MSCD10	2390MSCD10	10		2x2.74					
MSCD16	2390MSCD16	16		2x1.25					
MSCD20	2390MSCD20	20		2x0.59					
MSCD30	2390MSCD30	30		2x0.35					
Doppia cella - Double stage									
MDCD06	2390MDCD06	6	250 max.	4x3.09	2x1.0	2x4.70	0.47	90.5 x 50 x 40 mm	200 g
MDCD10	2390MDCD10	10		4x1.93					
MDCD16	2390MDCD16	16		4x0.55					
MDCD20	2390MDCD20	20		4x0.42					
MDCD30	2390MDCD30	30		4x0.14					

Filtri di rete monofase

Power line filters single phase



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	L [mH]	C _x [μF]	C _y [nF]	R [MΩ]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
Singola cella - Single stage									
MSC01/250	23900MSC01	1	120/250	2x4	0.1	2x4.7	-	62 x 58 x 22 mm	65 g
MSC03/250	23900MSC03	3	120/250	2x1.5	0.01	2x3.3	-	62 x 58 x 22 mm	150 g
MSC06/250	23900MSC06	6	120/250	2x4	0.47	2x1.0	0.68	94 x 51 x 36 mm	210 g
MSC10/250	23900MSC10	10	120/250	2x2.4	2x0.47	2x3.3	1.5	78 x 52.5 x 38 mm	190 g
MSC20/250	23900MSC20	20	120/250	2x0.4	2x0.1	2x3.3	1.5	78 x 52.5 x 38 mm	140 g
MSC30/250	23900MSC30	30	115/250	2x0.3	2x0.1	2x3.3	1.5	99 x 50 x 36 mm	250 g
MSC03/400	2390MSC034	3	400	2x1.5	0.01	2x3.3	-	62 x 58 x 22 mm	150 g
MSC06/400	2390MSC064	6	400	2x4	0.47	2x1.0	0.68	94 x 51 x 36 mm	210 g
MSC10/400	2390MSC104	10	400	2x2.4	2x0.47	2x3.3	1.5	94 x 51 x 36 mm	228 g
Doppia cella - Double stage									
MDC03/250	23900MDC03	3	120/250	2x4+2x8	2x0.47	2x3.3	1.5	89 x 50.5 x 27 mm	150 g
MDC06/250	23900MDC06	6	120/250	2x1+2x1	3x0.1	2x3.3	1.5	89 x 50.5 x 27 mm	160 g
MDC10/250	23900MDC10	10	120/250	2x0.5+2x0.5	3x0.1	2x3.3	1.5	89 x 50.5 x 27 mm	160 g
MDC20/250	23900MDC20	20	120/250	2x0.7+2x0.7	2x0.47-1.0	2x4.7	1.5	112 x 56 x 44 mm	250 g
MDC30/250	23900MDC30	30	120/250	2x0.4+2x0.4	2x0.47	4x4.7	1.5	134 x 104 x 38 mm	800 g
MDC03/440	2390MDC034	3	440	2x4+2x4	3x0.1	2x3.3	1.5	93.5 x 50.5 x 36 mm	190 g
MDC06/440	2390MDC064	6	440	2x1+2x1	3x0.1	2x3.3	1.5	93.5 x 50.5 x 36 mm	190 g
MDC10/440	2390MDC104	10	440	2x0.5+2x0.5	3x0.1	2x3.3	1.5	93.5 x 50.5 x 36 mm	190 g

Filtri di rete trifase montaggio su guida DIN

Power line filters threephase DIN rail



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	L [mH]	C _x [μF]	C _y [nF]	R [MΩ]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
TSCD06	2390TSCD06	6	500 max.	3x3.45	6x1.0	2x68	3x1	64 x 121 x 42 mm	320 g
TSCD10	2390TSCD10	10		3x0.86	6x1.0			64 x 121 x 42 mm	335 g
TSCD20	2390TSCD20	20		3x0.65	6x1.5			71 x 141 x 42 mm	485 g
TSCD30	2390TSCD30	30		3x0.36	6x1.5			71 x 141 x 42 mm	500 g



MSCD



Corrente di fuga Leakage current	< 1.0 mA
Categoria climatica Climatic category	25/100/21

Elevate caratteristiche di attenuazione (150kHz÷1MHz).
Bassa dispersione.
Morsetteria push-down rapida e facile.
Copertura di sicurezza.

Applicazioni:
Attrezzature industriali.
Personal computer e periferiche.
Apparecchi digitali.

*High attenuation characteristics (150kHz÷1MHz).
Low leakage.
Quick and easy push-down terminal block.
Safety cover.*

*Applications:
Industrial equipments.
Personal computer & peripherals.
Digital equipments.*



MDCD



Corrente di fuga Leakage current	< 1.0 mA
Categoria climatica Climatic category	25/100/21

Elevate caratteristiche di attenuazione (150kHz÷10MHz).
Bassa dispersione.
Morsetteria push-down rapida e facile.
Copertura di sicurezza.

Applicazioni:
Attrezzature industriali.
Personal computer e periferiche.
Apparecchi digitali.

*High attenuation characteristics (150kHz÷10MHz).
Low leakage.
Quick and easy push-down terminal block.
Safety cover.*

*Applications:
Industrial equipments.
Personal computer & peripherals.
Digital equipments.*



MSC



Corrente di fuga Leakage current	< 0.5 mA
Categoria climatica Climatic category	25/085/21 (IEC 60068-1)

Questo filtro è indicato per qualsiasi dispositivo elettronico che richieda un filtro di linea.
Si caratterizza per una bassissima corrente di fuga. L'attenuazione media di questo filtro è pari a circa 50-60 dB.

This filter is indicated for whichever electronic device that demands a line filter. It is characterized for a very low leakage current. The medium insertion loss of this filter is around 50-60 dB.



MDC



Corrente di fuga Leakage current	< 0.5 mA
Categoria climatica Climatic category	25/085/21 (IEC 60068-1)

Questo filtro monofase a doppia cella fornisce interessanti livelli di attenuazione che arrivano anche a ca. 80 dB.
Su richiesta vengono realizzate serie speciali.

This double stage filter has interesting attenuation levels (up to approximately 80 dB). Special versions available on request.



TSCD



Corrente di fuga Leakage current	< 5.0 mA
Categoria climatica Climatic category	25/100/21

Elevate caratteristiche di attenuazione (150kHz÷1MHz).
Morsetteria push-down rapida e facile.
Copertura di sicurezza

*High attenuation characteristics (150kHz÷1MHz).
Quick and easy push-down terminal block.
Safety cover.*

Filtri di rete trifase

Power line filters threephase



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	L [mH]	C _x [μF]	C _y [nF]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
Singola cella - Single stage								
TSC05	23900TSC05	5	3 x 250/440	3x1.5	3x0.22	3x6.8	85 x 80 x 36 mm	215 g
TSC10	23900TSC10	10			3x0.22		85 x 80 x 36 mm	220 g
TSC20	23900TSC20	20			6x0.47		105 x 134.5 x 38.5 mm	680 g



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	L1 [mH]	L2 [mH]	L3 [μH]	C _x [μF]	C _y [nF]	R [MΩ]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
Doppia cella - Double stage											
TDC05	23900TDC05	5	3 x 250/440	3x3.2	3x1.2	3x5	9x2.2	3x47	3x0.22	86 x 202 x 58 mm	1.6 kg
TDC10	23900TDC10	10		3x3.2	3x1.2	3x5		3x47		86 x 202 x 58 mm	1.6 kg
TDC20	23900TDC20	20		3.1.0	3.1.0	3x2		3x100		100 x 280 x 90 mm	3.7 kg

Filtri di rete trifase doppia cella a libro

Power line filters threephase double stage bookshelf design



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	Capacità [μF] Capacitance				R1 [MΩ/W]	R2 [kΩ/W]	L1 [mH]	L2 [mH]	Corrente di fuga [mA] Leakage current	Dimensioni Case size L x W x D
				C _{x1}	C _{x2}	C _{x3}	C _{y1} C _{y2}						
TDCM10	2390TDCM10	10	3 x 520	1	1	1	2.7	1.5/1	680/1	6	6	6/9	65 x 50 x 115 mm
TDCM20	2390TDCM20	20		1	1	1	2.7	1.5/1	680/1	5	5		66 x 66 x 150 mm
TDCM35	2390TDCM35	35		2.2	2.2	2.2	2.7	1.5/1	680/1	2	2		82 x 76 x 200 mm
TDCM55	2390TDCM55	55		1	1	1	2.7	1.5/1	680/1	0.6	0.6		76 x 70 x 160 mm
TDCM75	2390TDCM75	75		2.2	2.2	2.2	2.7	1.5/1	680/1	0.8	0.8		93 x 88 x 233 mm
TDCM100	2390TDCM100	100		4.7	4.7	4.7	2.7	1.5/2	680/2	0.5	0.5		135 x 135 x 320 mm
TDCM120	2390TDCM120	120		4.7	4.7	4.7	2.7	1.5/2	330/2	0.3	0.3		135 x 135 x 320 mm

Filtri di rete trifase + neutro

Power line filters threephase + N



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione [V] Voltage	L1 [mH]	L2 [mH]	L3 [μH]	C _x [μF]	C _y [μF]	R1~R4 [kΩ]	Dimensioni Case size L x W x D	Peso Weight
NET05	23900NET05	5	Nominale Rated 4 x 250/440	4x3.2	4x1.5	4x5	9x2.2	4x0.047	220	86 x 202 x 58 mm	1.5 kg
NET10	23900NET10	10		4x3.0	4x1.2	4x5	9x2.2	4x0.047		100 x 261 x 90 mm	3.5 kg
NET20	23900NET20	20		4x1.5	4x1.5	4x5	9x2.2	4x0.047		100 x 261 x 90 mm	3.5 kg
NET201	2390NET201	20		4x1.5	4x1.5	4x5	9x2.2	8x0.047		100 x 261 x 90 mm	3.5 kg
NET351	2390NET351	35	Max. 4 x 300/520	4x1.3	4x0.7	4x2	9x2.2	8x0.047	220	125 x 280 x 90 mm	4.6 kg
NET501	2390NET501	50		4x0.6	4x0.5	4x2	9x2.2	8x0.047		125 x 280 x 90 mm	4.9 kg
NET801	2390NET801	80		4x0.25	4x0.25	4x2	9x10	8x0.1		185 x 384 x 90 mm	10.4 kg
NET1001	239NET1001	100		4x0.36	4x0.36	4x2	9x10	8x0.1		185 x 384 x 90 mm	9.6 kg

Filtri di rete trifase per elevate correnti

High currents power line filters



MODELLI Model List	Codice Code	Corrente nom. [A] Rated current	Tensione nom. [V] Rated voltage	Dimensioni Case size L x W x D
Tripla cella - 3-stages				
TDCI300	239TDCI300	300	3 x 520	255 x 450 x 115
TDCI450	239TDCI450	450		255 x 500 x 135



TSC



Corrente di fuga Leakage current	< 0.5 mA
Categoria climatica Climatic category	25/085/21 (IEC 60068-1)

The TSC series is a single stage filter and it is available for two rated currents: 5 and 10 A.

La serie TSC è una versione economica di un filtro trifase. In esecuzione a singola cella, è disponibile per correnti da 5 e 10 A.



TDC



Corrente di fuga Leakage current	< 0.5 mA
Categoria climatica Climatic category	40/085/21 (IEC 60068-1)

This model represents the "top" of the range. Especially designed in order to filter the critical noise level generated from frequency converters, shows attenuation values extremely elevated in the frequencies range from 150 to 600 kHz, normally the most difficult ones to obtain. The highest levels of attenuation are obtained also maintaining the leakage current to extremely low values.

Questo modello rappresenta il "top" della gamma. Nato espressamente per filtrare i critici livelli di rumore generati da convertitori di frequenza, denota valori di attenuazione estremamente elevati nel campo frequenze dai 150 kHz ai 600 kHz, normalmente i più difficili da ottenere. Gli elevatissimi livelli di attenuazione sono ottenuti mantenendo la corrente di fuga a valori estremamente contenuti.



TDCM



Categoria climatica Climatic category	25/085/21 (IEC 60068)
--	--------------------------

Filtri per convertitori/inverter
Compatti, leggeri
Formato a libro
Correnti nominali da 10 a 120A
Alta attenuazione

*3 phase filters for drives/inverters
Compact, lightweight
Bookshelf design
10-120A current rating
High insertion loss*



NETxx1



Corrente di fuga Leakage current	< 9 mA NET501 < 20 mA NET801
Categoria climatica Climatic category	40/085/21 (IEC 60068-1)

This model of threephase+N is suitable to suppress noise generated from frequency converters and effective for all situations when high level of noise is present. These filters have very high insertion loss between 150 kHz and 600 kHz.

Questo modello di filtro trifase più neutro è ideale per convertitori di frequenza e per tutte le situazioni ad elevato disturbo. Offre infatti una elevatissima attenuazione nella banda tra i 150 kHz e i 600 kHz.



TDCI



Categoria climatica Climatic category	40/085/21 (IEC 60068-1)
--	----------------------------

Filtri per convertitori/inverter
Compatti
Per correnti elevate
Alta attenuazione

*3 phase filters for drives/inverters
Compact design
For high currents applications
High insertion loss*

Dispositivi di protezione dalle sovratensioni lato AC

Surge protection devices AC side



FLP-B+C MAXI V



T1

 $I_{imp} (10/350\mu s): 25 \text{ kA}$

T2

 $I_{max} (8/20\mu s): 60 \text{ kA}$ $U_p = 1.5 \text{ kV}$

Dimensioni/Dimensions:
(LxWxD) 90 x 36 x 66 mm



connection
of signalization
terminal



FLP-12.5 V


T1

 $I_{imp} (10/350\mu s): 12.5 \text{ kA}$

T2

 $I_{max} (8/20\mu s): 60 \text{ kA}$ $U_p = 1.2 \text{ kV}$

Dimensioni/Dimensions:
(LxWxD) 82 x 18 x 66.5 mm



connection
of signalization
terminal



FLP-275 V


T1

 $I_{imp} (10/350\mu s): 8 \text{ kA}$

T2

 $I_{max} (8/20\mu s): 60 \text{ kA}$ $U_p = 1.2 \text{ kV}$

Dimensioni/Dimensions:
(LxWxD) 82 x 18 x 66.5 mm



connection
of signalization
terminal




SLP-275 V

T2

 $I_{max} (8/20\mu s): 40 \text{ kA}$ $U_p = 1.2 \text{ kV}$

Dimensioni/Dimensions:
(LxWxD) 82 x 18 x 66.5 mm



connection
of signalization
terminal




DA-275

T3

 $I_{max} (8/20\mu s): 5 \text{ kA}$ $U_{oc} = 10 \text{ kV}$ $U_p < 1.0 \text{ kV}$

Dimensioni/Dimensions:
(LxWxD) 90 x 18 x 53 mm



Dispositivi di protezione dalle sovratensioni lato DC

Surge protection devices DC side

SALTEK®

SLP-PV500 V/U

SLP-PV700 V/Y

SLP-PV1000 V/Y

T2



FLP-PV500 V/U

FLP-PV700 V/U

FLP-PV1000 V/Y

T1



	MODELLI - Model List	SPD PV	U _{CPV} [VDC]	I _{imp} [kA]	I _{max} [kA]	I _n [kA]	U _p [kV]	Width [TE]
U connection	FLP-PV700 V/U	T1 T2	700	25	60	30	4.8	4
	FLP-PV500 V/U	T1 T2	500	25	60	30	3.4	4
	SLP-PV600 V/U	T2	600	-	40	20	4.0	2
	SLP-PV500 V/U	T2	500	-	40	20	3.6	2
	SLP-PV170 V/U	T2	170	-	40	15	1.2	2
Y connection	FLP-PV1000 V/Y	T1 T2	1000	12.5	60	30	4.8	6
	FLP-PV1200 V/Y	T2	1200	-	30	15	4.4	3
	SLP-PV1000 V/Y	T2	1000	-	30	15	4.0	3
	SLP-PV700 V/Y	T2	700	-	40	20	3.6	3

Dimensioni - Dimensions: 1 TE = 17.5 mm (DIN 43880)

Dispositivi di protezione per reti dati e telecomunicazioni

Surge protection devices for data, telecom, signal and control lines

SALTEK®

